

DNI 0303

RELÉ TEMPORIZADOR P/ TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS - 12V



Especificações:

Tensão:.....12Vdc
Corrente Máx.:.....10A
Temporização:.....60 seg aprox.
Suporte:.....Sem suporte

Esquema de Ligação:

15:.....Positivo (+) Pós-chave de ignição
30:.....Positivo (+) direto da bateria
31:.....Negativo (-) da bateria
87:.....Saída positiva 12V

**Funcionamento: Temporização ocorre
após o desligamento do terminal 15**

